barpa

Manual de Instruções
Módulo RJ45 - UTP 22-26 AWG
Sem ferramentas

1 Faça um corte no revestimento do cabo com aproximadamente 40mm.

2 Separe os 4 pares diferentes e corte a cruzeta.



3 Coloque os fios no alinhador respeitando a cor segundo a norma TIA568A/B.
Corte os fios de forma alinhada com a peça.

Recomendamos veemente que as pontas dos fios, depois de cortadas, não ultrapassem os 0,1 mm.



		TIA/EIA T568A	TIA/EIA T568B
Sinalização dos Pinos do Módulo	1 2	Branco/Verde Verde	Branco/Laranja Laranja
	3 6	Branco/Laranja Laranja	Branco/Verde Verde
	4 5	Azul Branco/Azul	Azul Branco/Azul
	7 8	Branco/Castanho Castanho	Branco/Castanho Castanho

4 Encaixe o alinhador no módulo, fazendo corresponder a peça com formato em "T" do alinhador com a cavidade respetiva no módulo. Pressione o alinhador no sentido da seta garantindo a correta entrada dos condutores no módulo.



5 Feche as abas do módulo até ouvir um click. Para maior segurança da sua instalação conclua o processo com o fecho dos módulos utilizando a abraçadeira que se encontra na embalagem.



Pronto! Bom Trabalho!

Outros idiomas

English

Español