

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Caixa de Distribuição barpa é usada para redes de acesso FTTH, para uso no interior/ exterior com a função de realizar juntas mecânicas ou fusões. Tem um grau de proteção IP55 e uma chave de segurança. É utilizada para situações em que é necessário um maior número de fibras e menor custo. Tem uma capacidade máxima de 12 fibras.



#### • CARACTERÍSTICAS

Material	ABS/PC
Cor	Cinza
IP	IP 55
Dimensões (mm)	197x110x43
Instalação	Montagem na Parede/ Interior ou Exterior
Temperatura de Operação (°C)	-40 a 65
Peso (kg)	0.345

#### • ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

- 1 cassete de fusão instalada
- 6 abraçadeiras pequenas
- 4 conjuntos de fixação
- Fechadura com parafuso

#### • INFORMAÇÃO LOGÍSTICA - CÓDIGO

Código	Peso Unitário (kg)	Dimensões (mm)	Caixa Interior		Caixa Exterior	
			Dimensões (mm)	Quant. (un)	Dimensões (mm)	Quant. (un)
81602020120	0.345	197x110x43	233x126x50	1	560x270x255	20